

Message d'erreur SER sur boîtier RDS Chipper 100

Tous les boîtiers RDS sur nos broyeurs, sont équipés d'une alarme d'entretien qui se déclenche toutes les 100h en émettant un signal sonore et en affichant **SER**. Cette alarme rappelle à l'utilisateur de faire l'entretien de la machine, mais n'empêche en aucun cas son utilisation.

Pour réinitialiser ce rappel, il faut :

1. Mettre le contact, attendre que le boîtier démarre et affiche Ser. Le triangle de sélection doit être au dessus de l'icône sablier+clef.
2. Maintenir le bouton STOP pour sélectionner ce canal, relâcher STOP.
3. Appuyer sur RESET jusqu'à ce que l'écran affiche 100.
4. Couper le contact.

Le message Ser devrait avoir disparu au redémarrage du boîtier.

